

UMG96RM-E - BACnet Port ändern (BAC0 / BAC1)

Betrifft: UMG96RM-E

Frage: Kann der BACnet Port 47808 beim UMG96RM-E geändert werden ?

Antwort: Der BACnet Port kann ab der Release 2.98 über das Modbus Register 28629 oder über einen JSON Befehl geändert werden.

Modbus Adresse	Typ	Variablen-Name	Beschreibung	Default-Wert
28629	USHORT	_BACNET_PORT	BACnet UDP Port number	47808

Der Wert kann neben Modbus auch über HTTP gelesen/geschrieben werden:

Lesen

http://<ip>json.do?_BACNET_PORT

Schreiben

http://<ip>?_BACNET_PORT=47809

Der neue Wert wird ohne Neustart übernommen.